















































































Con señalización frontal

modelo	led central	ledes frontales	A (h) frontales
QRF-3BR-B	1 	12 	9,6
QRF-3BRV-B	1  	12 	9,6
QRF-3BRYVA-B24	1    	24 	4,8
QRF-3BRYVA-BR	1    	12  12 	9,6 9,6

Con señalización trasera

modelo	led central	ledes traseros	A (h) traseros
QRT-3BRYVA-R	1    	12 	19,2
QRT-3BRYVA-RV	1    	12  12 	19,2 9,6
QRT-3BRYVA-RYV	1    	10  10  10 	11,5 11,5 11,5

Con señalización frontal y trasera

modelo	led central	ledes frontales	A (h) frontales	ledes traseros	A (h) traseros
QRFT-3BRYVA-B-R	1    	12 	9,6	12 	19,2
QRFT-3BRYVA-B-RV	1    	12 	9,6	12  12 	19,2 9,6
QRFT-3BRYVA-B-RYV	1    	12 	9,6	10  10  10 	11,5 11,5 11,5
QRFT-3BRYVA-B24-RYV	1    	24 	4,8	10  10  10 	11,5 11,5 11,5
QRFT-3BRYVA-BR-R	1    	12  12 	9,6 9,6	12 	19,2
QRFT-3BRYVA-BR-RV	1    	12  12 	9,6 9,6	12  12 	19,2 9,6

◊ Cargadores y accesorios en página 19.

Funciones

- ◊ Apagado automático: la linterna se apaga al depositarla sobre el cargador.
- ◊ Encendido automático: si falla la tensión de red al cargador, la linterna se enciende durante 3 minutos.
- ◊ Sin señalización: 1 pulsador (izquierdo). Con señalización: 2 pulsadores.
- ◊ Información sobre modos de potencia e intermitencia y manejo de los pulsadores en página 15.



Serie QR QR-3

Innovación con la máxima eficiencia energética para el sector de la señalización. Linterna led (RGBW de alta potencia), estanca y de gran resistencia. Incorpora un circuito electrónico con microprocesador que permite prestaciones programables. Señalización frontal y/o trasera. Batería de Li-Ion compatible con cargadores C-64.



Características lumínicas foco QR-3

potencia	Φ (lm)	A (h)	alcance (m)	I (cd)
baja	40	36	59	876
nominal	100	12	94	2.190
alta	220	4	139	4.818

Sin señalización


modelo	led central
QR-3BR	1 □ ■
QR-3BRV	1 □ ■ ■
QR-3BRY	1 □ ■ ■ ■
QR-3BRYV	1 □ ■ ■ ■ ■
QR-3BRVA	1 □ ■ ■ ■ ■
QR-3BRYVA	1 □ ■ ■ ■ ■ ■

Para solicitar diferentes colores, tanto para el led central como para los ledes de señalización frontal y/o trasera, cambiar las letras correspondientes. Ejemplo:



Características técnicas

- ◇ Temperatura de uso -10°C ÷ 50°C
- ◇ Aislamiento eléctrico Clase III
- ◇ Grado de protección IP67 - IK08
- ◇ Peso 800 g
- ◇ Batería Li-Ion 7,2 V - 2,6 Ah
- ◇ Apertura luz 50% a ± 5,4°
 10% a ± 8,9°
- ◇ Orientación luz Soporte móvil
- ◇ Colores carcasa Negro, rojo, amarillo, azul
- ◇ Control visual del estado de carga:



Dimensiones

