



FICHA TÉCNICA. Modelo: K-715.

Kit conversor de tubos fluorescentes a emergencia de la serie K1.



Descripción


Kit conversor de tubos fluorescentes a emergencia compuesto por un cargador-convertidor y una batería. Válido para tubos lineales y compactos con reactancia convencional o electrónica, pero no para tubos compactos con cebador incorporado (2 pines).

Permite el funcionamiento permanente o no permanente mediante reactancia externa dependiendo del conexionado.

Características técnicas

Batería	Ni-Cd (HT) 7,2 V - 1,5 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Autonomía	1 h
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Dimensiones



Tubos lineales T8

18 W	44%
36 W	22%
58 W	15%

Tubos compactos U (G24 y 2G11)

10 W G24Q-1	86%
13 W G24Q-1	66%
18 W G24-Q2	48%
26 W G24Q-3	33%
18 W 2G11	44%
24 W 2G11	36%
36 W 2G11	22%