

## FICHA TÉCNICA. Modelo: K-715T.

Kit conversor de tubos fluorescentes a emergencia de la serie K1.



### Descripción

Kit conversor de tubos fluorescentes a emergencia compuesto por un cargador-convertidor y una batería. Válido para tubos lineales y compactos con reactancia convencional o electrónica, pero no para tubos compactos con cebador incorporado (2 pines).

Permite el funcionamiento permanente o no permanente mediante reactancia externa dependiendo del conexionado.

### Características técnicas

Batería	Ni-Cd (HT) 7,2 V - 1,5 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Autonomía	1 h
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

### Tubos lineales T5

14 W	58%
21 W	45%
28 W	33%
35 W	29%
49 W	18%
54 W	16%

### Dimensiones

